



संचालन और रखरखाव मैनुअल

**Product Link™ PLE601, PL641, PL631,
PL631V2, PL542, PL240, PL240B, PL241,
PL141, PL131, और PL161 प्रणालियाँ**

PL6 1-Up (मशीन नियंत्रण और मार्गदर्शन उत्पाद)

PL2 1-Up (मशीन नियंत्रण और मार्गदर्शन उत्पाद)

PL1 1-Up (मशीन नियंत्रण और मार्गदर्शन उत्पाद)

PL5 1-UP (मशीन नियंत्रण और मार्गदर्शन
उत्पाद)

महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी

उत्पाद संचालन, रखरखाव और मरम्मत से संबंधित अधिकांश दुर्घटनाएँ सुरक्षा के बुनियादी नियमों या सावधानियों का पालन न कर पाने के कारण होती हैं। दुर्घटना से पहले ही संभावित रूप से खतरनाक परिस्थितियों को पहचानकर दुर्घटना को अक्सर टाला जा सकता है। किसी व्यक्ति को मान-जन्य कारकों सहित सुरक्षा को प्रभावित करने वाले संभावित खतरों से सचेत रहना चाहिए। इस तरह के व्यक्ति के पास ज़रूरी प्रशिक्षण, कौशल और औज़ार होने चाहिए, ताकि वह इन कार्यों को सही ढंग से पूरा कर सके।

इस उत्पाद का गलत संचालन, स्नेहन, रखरखाव या मरम्मत खतरनाक हो सकता है, जिसके फलस्वरूप चोट लग सकती है या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है।

जब तक आप सत्यापित नहीं करते कि आप यह काम करने के लिए अधिकृत हैं और आपने संचालन, स्नेहन, रखरखाव तथा मरम्मत से संबंधित जानकारी को पढ़ और समझ नहीं लिया है, तब तक इस उत्पाद का संचालन या स्नेहन, रखरखाव या इसकी मरम्मत न करें।

सुरक्षा सावधानियाँ और चेतावनियाँ इस नियमावली में तथा उत्पाद पर ही प्रदान की गई हैं। खतरे की चेतावनियों पर ध्यान न देने से, आपको या अन्य व्यक्तियों को शारीरिक चोट लग सकती है या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है।

इन खतरों की पहचान “सुरक्षा सचेतना प्रतीक” द्वारा की जाती है, जिसके बाद कोई “सांकेतिक शब्द” जैसे “खतरा”, “चेतावनी” या “सावधान” होता है। सुरक्षा सचेतना “चेतावनी” लेबल नीचे दिखाया गया है।



चेतावनी

इस सुरक्षा सचेतना प्रतीक का अर्थ इस प्रकार है:

सावधान! सचेत हो जाएँ! आपकी सुरक्षा का सवाल है।

चेतावनी के नीचे दिखाई देने वाला संदेश खतरे की व्याख्या करता है और उसे लिखकर अथवा चित्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है।

इस उत्पाद में और इस प्रकाशन में “सूचना” लेबलों के जरिए उत्पाद को नुकसान पहुँचा सकने वाले संचालनों की एक परिमित सूची दी गई है।

Caterpillar उन सभी परिस्थितियों का अनुमान नहीं लगा सकता जो संभावित रूप से किसी खतरे को उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए इस प्रकाशन में तथा उत्पाद पर दी गई चेतावनियों में सब कुछ शामिल नहीं है। आप इस उत्पाद का उपयोग ऐसे किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, जो इस नियमावली में निर्धारित किए गए तरीके से भिन्न हो। उत्पाद का इस तरह का कोई भी उपयोग करने से पहले आपको अच्छी तरह सुनिश्चित करना होगा कि आपने कार्य स्थल पर लागू होने वाले विशिष्ट नियमों और सावधानियों सहित इस उत्पाद के संचालन व उपयोग के स्थान पर लागू होने वाले सुरक्षा के सभी नियमों और सावधानियों पर अच्छी तरह विचार कर लिया है। यदि किसी ऐसे औज़ार, प्रक्रिया, कार्य पद्धति या संचालन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसकी Caterpillar ने स्पष्टतः अनुशंसा नहीं की है, तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा करना आपके तथा अन्य लोगों के लिए सुरक्षित है। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप यह कार्य करने के लिए अधिकृत हैं और यह कि आपके अभीष्ट संचालन, स्नेहन, रखरखाव या मरम्मत प्रक्रियाओं का उपयोग करने पर उत्पाद क्षतिग्रस्त अथवा असुरक्षित नहीं होगा।

इस प्रकाशन में प्रदत्त जानकारी, विशिष्टताएँ तथा आरेख उस जानकारी पर आधारित हैं, जो इस प्रकाशन को लिखते समय उपलब्ध थे। विशिष्टताएँ, टॉर्क, दाब, माप, समायोजन, आरेख तथा अन्य वस्तुओं में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। ये परिवर्तन उत्पाद को दी जाने वाली सर्विस को प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले संपूर्ण और सबसे ताज़ा जानकारी प्राप्त करें। Cat विक्रेताओं के पास सबसे ताज़ा जानकारी उपलब्ध होती है।



चेतावनी

इस उत्पाद के लिए प्रतिस्थापन भागों की ज़रूरत होने पर Caterpillar आपको Cat प्रतिस्थापन भागों का उपयोग करने की सलाह देता है।

इस चेतावनी का पालन न करने के फलस्वरूप समय-पूर्व विफलता हो सकती है, उत्पाद क्षतिग्रस्त हो सकता है, आपको चोट लग सकती है या मृत्यु तक हो सकती है।

अमरीका में, उत्सर्जन नियंत्रण युक्तियों और प्रणालियों के रखरखाव, प्रतिस्थापन या मरम्मत के कार्य मालिक द्वारा चुने गए किसी भी मरम्मत प्रतिष्ठान या व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं।

विषय तालिका

प्राक्कथन	4
सुरक्षा अनुभाग	
सुरक्षा संकेत और लेबल	5
सामान्य खतरे से संबंधित जानकारी	6
उत्पाद जानकारी अनुभाग	
पहचान संबंधी जानकारी	7
संचालन अनुभाग	
संचालन	30
अनुक्रमणिका अनुभाग	
अनुक्रमणिका	33

प्राक्कथन

प्रकाशनों की जानकारी

इस नियमावली को संचालक के कक्ष में प्रकाशित सामग्री रखने के होल्डर में अथवा सीट के पीछे प्रकाशित सामग्री रखने की जगह में रखा जाना चाहिए।

इस मैनुअल में सुरक्षा जानकारी, संचालन के निर्देश तथा रखरखाव संबंधी अनुशंसाएँ शामिल हैं।

इस प्रकाशन के कुछ फोटोग्राफ या आरेख ऐसे विवरण या अनुलग्नक दिखा सकते हैं, जो आपके उत्पाद से भिन्न हो सकते हैं।

हो सकता है उत्पाद डिज़ाइन में लगातार हो रहे सुधार और उन्नयन के कारण आपके उत्पाद में कुछ परिवर्तन हुए हों, जो इस प्रकाशन में शामिल नहीं हैं। इस मैनुअल को पढ़ें, अच्छी तरह समझें और इसे उत्पाद के साथ रखें।

जब कभी भी आपके मन में अपने उत्पाद या इस प्रकाशन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो कृपया नवीनतम उपलब्ध जानकारी के लिए अपने Cat विक्रेता की सलाह लें।

सुरक्षा

सुरक्षा अनुभाग में बुनियादी सुरक्षा सावधानियाँ गिनाई गई हैं। इसके अलावा, इस अनुभाग में मशीन पर उपयोग किए गए चेतावनी संकेतों और लेबल के पाठ और स्थानों की पहचान भी की गई है।

संचालन

संचालन अनुभाग नए ऑपरेटरों के लिए एक संदर्भ तथा अनुभवी ऑपरेटरों के लिए एक विस्तृत निदेशावली का काम करता है। इस अनुभाग में मापकों, स्विच, उत्पाद नियंत्रण, अनुलग्नक नियंत्रण तथा प्रोग्रामिंग जानकारी पर एक चर्चा शामिल की गई है।

फोटोग्राफ और आरेख, उत्पाद की जाँच करने, उसे चालू करने, उसका संचालन करने और उसे रोकने की सही प्रक्रियाओं के संबंध में ऑपरेटर को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

इस प्रकाशन में वर्णित संचालन तकनीकें केवल बुनियादी तकनीकें हैं। जैसे-जैसे इस उत्पाद के संबंध में ऑपरेटर के ज्ञान और उसकी क्षमताओं में वृद्धि होती जाती है, कौशल और तकनीकें विकसित होती हैं।

रखरखाव

रखरखाव अनुभाग उपकरण की देखभाल के लिए निर्मित मार्गदर्शिका है।

सुरक्षा अनुभाग

i07316392

सुरक्षा संकेत और लेबल

SMCS कोड: 7606

⚠ चेतावनी

जब तक आप संचालन और रखरखाव मैनुअल में दिए गए निर्देशों और चेतावनियों को पढ़ और समझ नहीं लेते, तब तक इस उपकरण का संचालन या इस पर कार्य न करें। निर्देशों का पालन न करने या चेतावनियों पर ध्यान न देने से चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है। प्रतिस्थापन नियमावलियों के लिए अपने Caterpillar विक्रेता से संपर्क करें। उचित देखभाल आपका उत्तरदायित्व है।

⚠ चेतावनी

एक्सेस प्लेटफॉर्म का गलत संचालन करने पर चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है। ऑपरेटरों को मशीन तथा एक्सेस प्लेटफॉर्म के संबंध में अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करना होगा तथा प्रदान किए गए सभी निर्देशों और मार्गदर्शनों का पालन करना होगा।

⚠ चेतावनी

इंजन को भूलवश चालू करने पर उपकरण पर काम कर रहे कर्मचारी को चोट लग सकती है या उसकी मृत्यु हो सकती है।

इंजन भूलवश चालू न हो, इसके लिए बैटरी केबल को निगेटिव (-) बैटरी टर्मिनल से निकाल दें। निकाले गए बैटरी केबल के छोर की सभी धात्विक सतहों पर अच्छी तरह टेप लगा दें, ताकि वह किसी अन्य धात्विक सतह संपर्क में न आ सके, क्योंकि ऐसा होने पर इंजन की विद्युतीय प्रणाली सक्रिय हो सकती है।

बैटरी के स्विच को 'बंद' की स्थिति पर ले आएं और बैटरी डिस्कनेक्ट स्विच को सुरक्षा लॉक से लॉक कर दें।

चालू करने के स्विच तथा बैटरी डिस्कनेक्ट होने के स्थान पर एक विशेष निर्देश SEHS7332, यानी "संचालन न करें" टैग लगा दें, ताकि कर्मचारियों को पता चल जाए कि मशीन पर काम चल रहा है।

सुरक्षा संदेश

आरेख 1 में दी गई चेतावनी फिल्म डैश या नियंत्रण पैनल जैसे किसी स्थान पर मिल सकती है। चेतावनी फिल्म, उपकरण के सामान्य संचालन के दौरान ऑपरेटर को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।



चित्र 1

g03356592

फिल्म

⚠ चेतावनी

यह उत्पाद एक Cat® Product Link संचार डिवाइस से लैस है। जब विस्फोट कार्यों के लिए विद्युतीय डेटोनेटरों का उपयोग किया जा रहा हो, तब रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइस विस्फोट कार्यों में उपयोग किए जा रहे विद्युतीय डेटोनेटर में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे गंभीर चोट लग सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। Product Link संचार डिवाइस लागू सभी राष्ट्रीय या स्थानीय नियामक आवश्यकताओं के तहत निर्धारित की गई विशिष्ट दूरी के भीतर निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए। नियामक आवश्यकताएँ न होने की स्थिति में, Caterpillar अंतिम प्रयोक्ता को सुझाव देता है कि सुरक्षित संचालन दूरी का निर्धारण करने के लिए वह अपने जोखिम के आकलन का कार्य स्वयं करें।

विस्फोट स्थल का आशय उस क्षेत्र से है, जहाँ विस्फोटक सामग्रियों की लदाई के दौरान उसका प्रबंधन किया जाता है। इसमें विस्फोटक सामग्री से भरे छिद्रों से बनी परिधि भी शामिल है।

आवश्यकता होने पर, आपको Caterpillar Product Link संचार उपकरण को अक्षम करने के लिए निम्न पद्धतियाँ अपनाने का सुझाव दिया जाता है:

- Product Link रेडियो को अक्षम करने वाले स्विच को 'बंद' की स्थिति में लाएँ।
- Caterpillar Product Link संचार उपकरण को मुख्य पावर स्रोत से निकाल दें। ऐसा करने के लिए Product Link रेडियो के तार साज़ को निकाल दें।
- किसी PL141 या PL131 से लैस होने पर Product Link उपकरण को बंद कर दें या उसकी आंतरिक बैटरी को निकाल दें।
- किसी PL161 से लैस होने पर PL161 को उपकरण से निकाल दें।

- PL542 के अंदर एक बैटरी है जिसे हाथ से बंद नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर PL542 को उपकरण से निकाल दें।
- PL240B के अंदर एक आंतरिक बैटरी है जिसे हाथ से बंद नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर PL240B को उपकरण से निकाल दें।

ध्यान दें: यदि रेडियो अक्षम करने का स्विच नहीं लगाया गया है और उपकरण का संचालन विस्फोट क्षेत्र के आस-पास किया जाएगा, तो रेडियो को अक्षम करने का स्विच लगाया जा सकता है। इस स्विच के ज़रिए ऑपरेटर उपकरण के नियंत्रण पैनल से Caterpillar Product Link संचार डिवाइस को बंद कर सकेगा। अधिक विवरण और स्थापना संबंधी निर्देशों के लिए विशेष निर्देश, REHS7339, विशेष निर्देश, REHS8850, विशेष निर्देश, REHS9111, विशेष निर्देश, SEHS0377 और विशेष निर्देश, REHS9757 देखें।

अन्य फ़िल्म

आरेख 2 में दी गई फ़िल्म डैश या नियंत्रण पैनल जैसे किसी स्थान पर मौजूद हो सकती है। चेतावनी फ़िल्म, उपकरण के सामान्य संचालन के दौरान ऑपरेटर को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।



चित्र 2

g03356733

आरेख 2 में दी गई फ़िल्म का उद्देश्य ऑपरेटर को यह बताना है कि यह उपकरण एक वायरलेस ट्रांसमिटिंग डिवाइस से लैस है। तदनुसार, इस उपकरण से संबंधित डेटा, उपकरण की दशा और उपकरण के संचालन से संबंधित सूचना Caterpillar Product Link संचार डिवाइस द्वारा Caterpillar को भेजी जा रही है और इसकी जानकारी ग्राहकों तथा Caterpillar के विक्रेताओं को उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के माध्यम से दी जाती है। डेटा का उपयोग ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने तथा Caterpillar उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। Caterpillar Product Link संचार डिवाइस का उपयोग करके किया जाने वाला सूचना का संचारण कानूनी आवश्यकताओं के अधीन है और ये आवश्यकताएँ स्थान-दर-स्थान बदल सकती हैं।

अतिरिक्त जानकारी के लिए संचालन और रखरखाव मैनुअल, S9BX8832, “संचालन” तथा संचालन और रखरखाव मैनुअल, S9BX8832, “विनियामक अनुपालन” अनुभाग देखें।

i05951990

सामान्य खतरे से संबंधित जानकारी

SMCS कोड: 7606

⚠ चेतावनी

जब तक आप संचालन और रखरखाव मैनुअल में दिए गए निर्देशों और चेतावनियों को पढ़ और समझ नहीं लेते, तब तक इस उपकरण का संचालन या इस पर कार्य न करें। निर्देशों का पालन न करने या चेतावनियों पर ध्यान न देने से चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है। प्रतिस्थापन नियमावलिओं के लिए अपने Caterpillar विक्रेता से संपर्क करें। उचित देखभाल आपका उत्तरदायित्व है।

प्राक्कथन

यह दस्तावेज़ इस उपकरण के संचालन और रखरखाव मैनुअल के अनुपूरक के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इस दस्तावेज़ को उपकरण के संचालन और रखरखाव मैनुअल के साथ स्थायी रूप से संलग्न कर दें।

परिचय

यह दस्तावेज़ Caterpillar Product Link संचार डिवाइस के संचालन के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

उपकरण का संचालन और रखरखाव तब तक नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उपकरण के संचालन और रखरखाव मैनुअल में दिए गए निर्देशों और चेतावनियों को पढ़कर अच्छी तरह समझ न लिया गया हो। Caterpillar Product Link संचार डिवाइस से लैस इस उपकरण का संचालन करने से पहले, इस दस्तावेज़ की सामग्री को अच्छी तरह समझना अनिवार्य है।

उत्पाद जानकारी अनुभाग

पहचान संबंधी जानकारी

i07307883

विनिर्माण संबंधी जानकारी

SMCS कोड: 7606

उत्पाद सूचना

युरेशियाई आर्थिक संघ के सीमा-कर संघ के तकनीकी विनियमों की आवश्यकतानुसार अनुरोध करने पर संप्रेषण करने के लिए अधिकृत इकाई: "Caterpillar Eurasia" Ltd.

Russia, Moscow, 115035 Sadovnicheskaya Emb 75

फ़ोन: +7 (495) 2133340, फ़ैक्स: +7 (495) 2133372, ईमेल: cat_moscow@cat.com

विनिर्माता: Caterpillar Inc.

100 NE Adams Street Peoria, Illinois 61629 United States of America

मूल देश - USA

विनिर्माण का दिनांक

डिवाइस और/या पैकेज पर दिए गए चिह्नों में विनिर्माण का दिनांक या इस जानकारी के स्रोत का लिंक शामिल रहता है। आवश्यकता होने पर उत्पाद की क्रम संख्या के ज़रिए अपने अधिकृत विक्रेता से संपर्क करके विनिर्माण का दिनांक प्राप्त किया जा सकता है।

संग्रहण और परिवहन के नियम और शर्तें

उत्पाद विनिर्माता के उपभोक्ता पैकेजिंग में पैक किया जाता है। उत्पाद को कारखाने से आई पैकिंग में और GOST 15150- 69 के अनुसार समूह 4 के जलवायु कारकों की संग्रहण स्थितियों में रखा जाना चाहिए। लोडिंग और परिवहन के समय, बॉक्स में दिए गए चेतावनी लेबलों की आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है और दिखावट एवं प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले झटके और ठोकर लगने नहीं दिया जाना चाहिए।

परिवहन सभी प्रकार के ढके हुए परिवहन वाहनों के ज़रिए किया जाना चाहिए। हवाईजहाज़ से परिवहन करते समय सुनिश्चित करें कि Product Link डिवाइस एक बंद किए गए गरम कक्ष में रख कर डोया जाता है।

तकनीकी विफलताओं की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाइयाँ

मरम्मत के लिए विक्रेता को बुलाने से पहले जाँच लें विद्युतीय तार कहीं से भी विच्छेद न हो और डिवाइस का बैटरी पावर पुनः सुचारु करें। बैटरी पावर इस प्रकार पुनः सुचारु किया जा सकता है:

- मशीन के मास्टर डिस्कनेक्ट को बंद करके फिर से चालू करें।
- मशीन के कनेक्टर से Product Link का साज़ अनप्लग करें और फिर उसे दोबारा प्लग करें।
- निगेटिव बैटरी टर्मिनल से निगेटिव केबल को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करें।

इन समाधानों से मदद न मिलने पर सेवा के लिए कॉल करें।

i07427509

नियामक अनुपालन

SMCS कोड: 7606

सूचना

Caterpillar Product Link संचार डिवाइस का उपयोग करके जानकारी का संचारण करना कानूनी आवश्यकताओं के अधीन है। ये कानूनी आवश्यकताएँ, स्थान-दर-स्थान अलग-अलग हो सकती हैं, जिसमें परिसीमन रहित रूप से रेडियो फ्रीक्वेंसी के उपयोग का प्राधिकार भी शामिल है। Caterpillar Product Link संचार उपकरण का उपयोग उन्हीं स्थानों तक सीमित होना चाहिए, जहाँ Caterpillar Product Link संचार डिवाइस और संचार नेटवर्क का उपयोग करने से संबंधित सभी कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

यदि कोई ऐसा उपकरण, जिस पर Caterpillar Product Link संचार डिवाइस लगाया गया हो, किसी ऐसी जगह पर स्थित हो या उसे किसी ऐसी जगह पर ले जाया गया हो, जहाँ (i) कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती (ii) इस तरह की जानकारी को अनेक स्थानों पर संचार या प्रसंस्कृत करना गैर-कानूनी हो, तो ऐसी स्थिति में Caterpillar अनुपालन में विफल रहने के किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है और Caterpillar उस उपकरण के ज़रिए जानकारी संचारित करना बंद कर सकता है।

किसी विशिष्ट देश में Product Link प्रणाली के संचालन से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए अपने Cat विक्रेता की सलाह लें।

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

सूचना

यह उत्पाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है जो विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों में से एक के अंतर्गत उपलब्ध है। इनमें से कुछ को वितरण में शामिल किए जाने के लिए लाइसेंस पाठ की आवश्यकता होती है। जहाँ आवश्यक हो, प्रत्येक लाइसेंस और स्रोत कोड की प्रतिलिपि के लिए <http://www.cat.com/opensource> पर जाएँ।

PL631 / PL631V2 रेडियो संदेश

FCC नोटिस

यह डिवाइस FCC नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित किसी भी व्यवधान को प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।

यह उपकरण परीक्षण से गुजर चुका है और परीक्षण में पाया गया कि यह FCC नियमों के भाग 15 के अनुसार, श्रेणी B के डिजिटल डिवाइस के लिए निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करता है। ये सीमाएँ आवासीय स्थापना के मामले में हानिकारक व्यवधान के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह उपकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसका उपयोग करता है और उसका उत्सर्जन कर सकता है और इसे निर्देशों के अनुसार स्थापित या उपयोग न किए जाने पर, रेडियो संचारों में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि किसी खास स्थापना में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविज़न रिसेप्शन में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न करता है तो इसका पता उपकरण को बंद और फिर चालू करके लगाया जा सकता है और इस स्थिति में उपयोगकर्ता को निम्न में से एक या अधिक उपाय अपनाकर व्यवधान को ठीक करने के प्रोत्साहित किया जाता है:

- एंटीना की दिशा या स्थान बदलना
- उपकरण और रिसीवर के बीच की दूरी बढ़ाएँ
- उपकरण को सर्किट के किसी ऐसे आउटलेट (पावर स्रोत) से कनेक्ट करना, जिससे रिसीवर कनेक्ट नहीं है
- सहायता के लिए विक्रेता या किसी अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन की सलाह लें

Caterpillar की स्पष्ट अनुमति के बिना इस उपकरण में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन अथवा संशोधन करने पर इस उपकरण का उपयोग करने का उपयोगकर्ता का अधिकार समाप्त हो सकता है।

उपयोगकर्ताओं के लिए उद्योग कनाडा नोटिस

यह डिवाइस उद्योग कनाडा लाइसेंस से मुक्त RSS का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए

- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित कोई भी व्यवधान स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिए।
- PL631 के लिए इस रेडियो ट्रांसमिटर, IC: 4629A-9523 और PL631V2 के लिए IC: 4629A-9523N को दर्शाए गए अधिकतम अनुमत लाभ के साथ नीचे सूचीबद्ध एंटीना प्रकारों के साथ प्रचालित करने के लिए इंडस्ट्री कनाडा ने अनुमोदित किया है। जो एंटीना प्रकार इस सूची में शामिल नहीं हैं, और जिनका लाभ उस प्रकार के लिए सूचित अधिकतम लाभ से अधिक है, उनके इस उपकरण के साथ उपयोग को सख्ती के साथ निषिद्ध किया गया है।
- यह उपकरण अधिकतम 3 dBi के लाभ वाले नीचे सूचीबद्ध एंटीना(ओं) के साथ प्रचालित करने के लिए बना है। इस सूची में शामिल नहीं किए गए एंटीना या ऐसे एंटीना जिनका लाभ 3 dBi से अधिक है, का इस उपकरण के साथ उपयोग सख्ती के साथ निषिद्ध है। आवश्यक एंटीना बाधा 50 ohm है।

एंटीना उपयोग:

- 443-8462 एंटीना हार्ड माउंट के रूप में
- 443-8463 एंटीना एधसिव माउंट के रूप में

उपयोगकर्ताओं को EU नोटिस

इस PL631 की रचना इस प्रकार से की गई है कि इन्हें इनके रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग पर लागू होने वाली आवश्यकताओं का उल्लंघन किए बिना बेल्जियम में संचालित किया जा सकता है।

PL631 / PL631V2 प्रमाणन चिह्नन

COUNTRIES	Certification Marking Requirements
EAEU (RUSSIA, BELORUSSIA, KAZAKHSTAN, ARMENIA, KYRGYZSTAN)	

चित्र 3

g06279687

PL641 रेडियो नोटिस

FCC नोटिस

यह डिवाइस FCC नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित किसी भी व्यवधान को प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।

यह उपकरण परीक्षण से गुज़र चुका है और परीक्षण में पाया गया कि यह FCC नियमों के भाग 15 के अनुसार, श्रेणी B के डिजिटल डिवाइस के लिए निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करता है। ये सीमाएँ आवासीय स्थापना के मामले में हानिकारक व्यवधान के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह उपकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसका उपयोग करता है और उसका उत्सर्जन कर सकता है और इसे निर्देशों के अनुसार स्थापित या उपयोग न किए जाने पर, रेडियो संचारों में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि किसी खास स्थापना में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविज़न रिसेप्शन में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न करता है तो इसका पता उपकरण को बंद और फिर चालू करके लगाया जा सकता है और इस स्थिति में उपयोगकर्ता को निम्न में से एक या अधिक उपाय अपनाकर व्यवधान को ठीक करने के प्रोत्साहित किया जाता है:

- एंटीना की दिशा या स्थान बदलना
- उपकरण और रिसीवर के बीच की दूरी बढ़ाएँ
- उपकरण को सर्किट के किसी ऐसे आउटलेट (पावर स्रोत) से कनेक्ट करना, जिससे रिसीवर कनेक्ट नहीं है
- सहायता के लिए विक्रेता या किसी अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन की सलाह लें

Caterpillar की स्पष्ट अनुमति के बिना इस उपकरण में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन अथवा संशोधन करने पर इस उपकरण का उपयोग करने का उपयोगकर्ता का अधिकार समाप्त हो सकता है।

उपयोगकर्ताओं के लिए उद्योग कनाडा नोटिस

यह डिवाइस उद्योग कनाडा लाइसेंस से मुक्त RSS का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित कोई भी व्यवधान स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिए।
- इस रेडियो ट्रांसमिटर, IC: 7830A-PXS8 को इंडस्ट्री कनाडा ने सूचित अधिकतम अनुमत लाभ के साथ नीचे सूचीबद्ध एंटीना प्रकारों के साथ प्रचालित करने के लिए अनुमोदित किया है। जो एंटीना प्रकार इस सूची में शामिल नहीं हैं, और जिनका लाभ उस प्रकार के लिए सूचित अधिकतम लाभ से अधिक है, उनके इस उपकरण के साथ उपयोग को सख्ती के साथ निषिद्ध किया गया है।
- यह उपकरण अधिकतम 2.51 dBi के लाभ वाले नीचे सूचीबद्ध एंटीना(ओं) के साथ प्रचालित करने के लिए बना है। इस सूची में शामिल नहीं किए गए एंटीना या ऐसे एंटीना जिनका लाभ 2.51 dBi से अधिक है, का इस उपकरण के साथ उपयोग सख्ती के साथ निषिद्ध है। आवश्यक एंटीना बाधा 50 ohm है।

एंटीना उपयोग:

- 443-8460 एंटीना हार्ड माउंट के रूप में
- 443-8462 एंटीना हार्ड माउंट के रूप में
- 443-8463 एंटीना एधसिव माउंट के रूप में

उपयोगकर्ताओं को EU नोटिस

इस PL641 की रचना इस प्रकार से की गई है कि इन्हें इनके रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग पर लागू होने वाली आवश्यकताओं का उल्लंघन किए बिना बेल्जियम में संचालित किया जा सकता है.

PL641 प्रमाणन चिह्नांकन

COUNTRIES	Certification Marking Requirements
EAEU (RUSSIA, BELORUSSIA, KAZAKHSTAN, ARMENIA, KYRGYZSTAN)	

चित्र 4

g06279687

PL542 रेडियो नोटिस**FCC नोटिस**

यह डिवाइस FCC नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित किसी भी व्यवधान को प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।

इस उपकरण का परीक्षण हो चुका है और इसे एफसीसी भाग 22, भाग 24, और एफसीसी नियमों के भाग 15 के अनुसरण में वर्ग बी डिजिटल उपकरण की सीमाओं का अनुपालन करते हुए पाया गया है। ये सीमाएँ आवासीय स्थापना के मामले में हानिकारक व्यवधान के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह उपकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसका उपयोग करता है और उसका उत्सर्जन कर सकता है और इसे निर्देशों के अनुसार स्थापित या उपयोग न किए जाने पर, रेडियो संचारों में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि किसी खास स्थापना में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविज़न रिसेप्शन में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न करता है तो इसका पता उपकरण को बंद और फिर चालू करके लगाया जा सकता है और इस स्थिति में उपयोगकर्ता को निम्न में से एक या अधिक उपाय अपनाकर व्यवधान को ठीक करने के प्रोत्साहित किया जाता है:

- एंटीना की दिशा या स्थान बदलना
- उपकरण और रिसीवर के बीच की दूरी बढ़ाएँ
- उपकरण को सर्किट के किसी ऐसे आउटलेट (पावर स्रोत) से कनेक्ट करना, जिससे रिसीवर कनेक्ट नहीं है
- सहायता के लिए विक्रेता या किसी अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन की सलाह लें

Caterpillar की स्पष्ट अनुमति के बिना इस उपकरण में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन अथवा संशोधन करने पर इस उपकरण का उपयोग करने का उपयोगकर्ता का अधिकार समाप्त हो सकता है।

उपयोगकर्ताओं के लिए उद्योग कनाडा नोटिस

यह डिवाइस उद्योग कनाडा लाइसेंस से मुक्त RSS का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित कोई भी व्यवधान स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिए।

उपयोगकर्ताओं को EU नोटिस

इस PL542 की रचना इस प्रकार से की गई है कि इन्हें इनके रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग पर लागू होने वाली आवश्यकताओं का उल्लंघन किए बिना बेल्जियम में संचालित किया जा सकता है।

थाईलैंड

यह दूरसंचार उपकरण NTC तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप है।

नाइजीरिया

नाइजीरियाई संचार आयोग द्वारा इस संचार उपकरण के कनेक्शन और उपयोग की अनुमति है।

PL542 प्रमाणन चिह्नांकन

COUNTRIES	Certification Marking Requirements
EAEU (RUSSIA, BELORUSSIA, KAZAKHSTAN, ARMENIA, KYRGYZSTAN)	EAC

चित्र 5

g06279687

चैड

57/ARCEP/DG/DRN/SAI/2018

31/05/18



चित्र 6

g06320305

बेनिन

AGREE PAR l'ARCEP-BENIN Numéro d'agrément..N° 168/ARCEP/SE/DR/DAJRC/GU/2018 Date d'agrément.....05 SEP 2018
--

मौरिटानिया

AGREE PAR L'ARE MAURITANIE

Numéro d'agrément : 0515/ARE2018

Date d'agrément : 07/06/2018

चित्र 8

g06320307

PL240 रेडियो नोटिस

FCC नोटिस

यह डिवाइस FCC नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित किसी भी व्यवधान को प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।

यह उपकरण परीक्षण से गुज़र चुका है और परीक्षण में पाया गया कि यह FCC नियमों के भाग 15 के अनुसार, श्रेणी B के डिजिटल डिवाइस के लिए निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करता है। ये सीमाएँ आवासीय स्थापना के मामले में हानिकारक व्यवधान के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह उपकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसका उपयोग करता है और उसका उत्सर्जन कर सकता है और इसे निर्देशों के अनुसार स्थापित या उपयोग न किए जाने पर, रेडियो संचारों में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि किसी खास स्थापना में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविज़न रिसेप्शन में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न करता है तो इसका पता उपकरण को बंद और फिर चालू करके लगाया जा सकता है और इस स्थिति में उपयोगकर्ता को निम्न में से एक या अधिक उपाय अपनाकर व्यवधान को ठीक करने के प्रोत्साहित किया जाता है:

- एंटीना की दिशा या स्थान बदलना
- उपकरण और रिसीवर के बीच की दूरी बढ़ाएँ
- उपकरण को सर्किट के किसी ऐसे आउटलेट (पावर स्रोत) से कनेक्ट करना, जिससे रिसीवर कनेक्ट नहीं है
- सहायता के लिए विक्रेता या किसी अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन की सलाह लें

Caterpillar की स्पष्ट अनुमति के बिना इस उपकरण में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन अथवा संशोधन करने पर इस उपकरण का उपयोग करने का उपयोगकर्ता का अधिकार समाप्त हो सकता है।

उपयोगकर्ताओं के लिए उद्योग कनाडा नोटिस

यह डिवाइस उद्योग कनाडा लाइसेंस से मुक्त RSS का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित कोई भी व्यवधान स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिए।

उपयोगकर्ताओं को EU नोटिस

इस PL240 की रचना इस प्रकार से की गई है कि इन्हें इनके रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग पर लागू होने वाली आवश्यकताओं का उल्लंघन किए बिना बेल्जियम में संचालित किया जा सकता है।

इंडोनेशिया प्रमाणपत्र

49587/SDPPI/2017

3130

सिंगापुर प्रमाणपत्र

आईएमडीए मानक DB105771 का अनुपालन करता है

PL240 प्रमाणन चिह्नांकन

COUNTRIES	Labeling Requirements
AUSTRALIA	 E401
COSTA RICA	FCC mark
EAEU (RUSSIA, BELORUSSIA, KAZAKHSTAN, ARMENIA, KYRGYZSTAN)	
HONG KONG	C ertified for use in Hong Kong 經驗證可在香港使用 Certificate No. 證書號碼 ZZZZYYXXXXX  通訊事務管理局 COMMUNICATIONS AUTHORITY
INDONESIA	49587/SDPPI/2017 3130
JAPAN	 R 003-160123 T D160071003
NEW ZEALAND	 E401
NIGERIA	"Connection and use of this Communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission"
PHILIPPINES	 NTC Type Approved No: ESD-CPE-1703322
QATAR	<u>ictQATAR</u> Type Approval reg. No: CRA/SA/2016/R-5433
SINGAPORE	Complies with IMDA Standards Dealer License: DB105771
THAILAND	"This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement"
UKRAINE	 028
UNITED ARAB EMIRATES	TRA REGISTERED No: ER47254/16 DEALER No: DA0130583/14

PL241 रेडियो नोटिस

FCC नोटिस

यह डिवाइस FCC नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित किसी भी व्यवधान को प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।

यह उपकरण परीक्षण से गुजर चुका है और परीक्षण में पाया गया कि यह FCC नियमों के भाग 15 के अनुसार, श्रेणी B के डिजिटल डिवाइस के लिए निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करता है। ये सीमाएँ आवासीय स्थापना के मामले में हानिकारक व्यवधान के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह उपकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसका उपयोग करता है और उसका उत्सर्जन कर सकता है और इसे निर्देशों के अनुसार स्थापित या उपयोग न किए जाने पर, रेडियो संचारों में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि किसी खास स्थापना में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविज़न रिसेप्शन में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न करता है तो इसका पता उपकरण को बंद और फिर चालू करके लगाया जा सकता है और इस स्थिति में उपयोगकर्ता को निम्न में से एक या अधिक उपाय अपनाकर व्यवधान को ठीक करने के प्रोत्साहित किया जाता है:

- एंटीना की दिशा या स्थान बदलना
- उपकरण और रिसीवर के बीच की दूरी बढ़ाएँ
- उपकरण को सर्किट के किसी ऐसे आउटलेट (पावर स्रोत) से कनेक्ट करना, जिससे रिसीवर कनेक्ट नहीं है
- सहायता के लिए विक्रेता या किसी अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन की सलाह लें

Caterpillar की स्पष्ट अनुमति के बिना इस उपकरण में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन अथवा संशोधन करने पर इस उपकरण का उपयोग करने का उपयोगकर्ता का अधिकार समाप्त हो सकता है।

उपयोगकर्ताओं के लिए उद्योग कनाडा नोटिस

यह डिवाइस उद्योग कनाडा लाइसेंस से मुक्त RSS का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित कोई भी व्यवधान स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिए।

- इस रेडियो ट्रांसमिटर, IC: 5131A-HE910 को इंडस्ट्री कनाडा ने सूचित अधिकतम अनुमत लाभ के साथ नीचे सूचीबद्ध एंटीना प्रकारों के साथ प्रचालित करने के लिए अनुमोदित किया है। जो एंटीना प्रकार इस सूची में शामिल नहीं हैं, और जिनका लाभ उस प्रकार के लिए सूचित अधिकतम लाभ से अधिक है, उनके इस उपकरण के साथ उपयोग को सख्ती के साथ निषिद्ध किया गया है।
- यह उपकरण अधिकतम 3.31 dBi के लाभ वाले नीचे सूचीबद्ध एंटीना(ओं) के साथ प्रचालित करने के लिए बना है। इस सूची में शामिल नहीं किए गए एंटीना या ऐसे एंटीना जिनका लाभ 3.31 dBi से अधिक है, का इस उपकरण के साथ उपयोग सख्ती के साथ निषिद्ध है। आवश्यक ऐंटीना बाधा 50 ohm है।

एंटीना उपयोग:

- 443-8460 एंटीना हार्ड माउंट के रूप में
- 443-8462 एंटीना हार्ड माउंट के रूप में
- 443-8463 एंटीना एधेसिव माउंट के रूप में

उपयोगकर्ताओं को EU नोटिस

इस PL241 की रचना इस प्रकार से की गई है कि इन्हें इनके रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग पर लागू होने वाली आवश्यकताओं का उल्लंघन किए बिना बेल्जियम में संचालित किया जा सकता है.

PL241 प्रमाणन चिह्नांकन

COUNTRIES	Certification Marking Requirements
EAEU (RUSSIA, BELORUSSIA, KAZAKHSTAN, ARMENIA, KYRGYZSTAN)	EAC

चित्र 10

g06279687

PL141 रेडियो नोटिस

FCC नोटिस

यह डिवाइस FCC नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित किसी भी व्यवधान को प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।

यह उपकरण परीक्षण से गुजर चुका है और परीक्षण में पाया गया कि यह FCC नियमों के भाग 15 के अनुसार, श्रेणी B के डिजिटल डिवाइस के लिए निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करता है। ये सीमाएँ आवासीय स्थापना के मामले में हानिकारक व्यवधान के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह उपकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसका उपयोग करता है और उसका उत्सर्जन कर सकता है और इसे निर्देशों के अनुसार स्थापित या उपयोग न किए जाने पर, रेडियो संचारों में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि किसी खास स्थापना में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविज़न रिसेप्शन में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न करता है तो इसका पता उपकरण को बंद और फिर चालू करके लगाया जा सकता है और इस स्थिति में उपयोगकर्ता को निम्न में से एक या अधिक उपाय अपनाकर व्यवधान को ठीक करने के प्रोत्साहित किया जाता है:

- एंटीना की दिशा या स्थान बदलना
- उपकरण और रिसीवर के बीच की दूरी बढ़ाएँ
- उपकरण को सर्किट के किसी ऐसे आउटलेट (पावर स्रोत) से कनेक्ट करना, जिससे रिसीवर कनेक्ट नहीं है
- सहायता के लिए विक्रेता या किसी अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन की सलाह लें

Caterpillar की स्पष्ट अनुमति के बिना इस उपकरण में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन अथवा संशोधन करने पर इस उपकरण का उपयोग करने का उपयोगकर्ता का अधिकार समाप्त हो सकता है।

उपयोगकर्ताओं के लिए उद्योग कनाडा नोटिस

यह डिवाइस उद्योग कनाडा लाइसेंस से मुक्त RSS का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित कोई भी व्यवधान स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिए।

उपयोगकर्ताओं को EU नोटिस

इस PL141 की रचना इस प्रकार से की गई है कि इन्हें इनके रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग पर लागू होने वाली आवश्यकताओं का उल्लंघन किए बिना बेल्जियम में संचालित किया जा सकता है।

चेतावनी

लीथियम बैटरियों के साथ काम करते समय सावधानी बरतना ज़रूरी है।

लीथियम बैटरियों की सर्विस नहीं की जा सकती।

बैटरी में विस्फोट होने पर शारीरिक चोट लग सकती है।

यदि सही बैटरी को बदलकर कोई गलत प्रकार की बैटरी लगाई जाती है, तो सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे में विस्फोट का जोखिम रहता है।

बैटरी या बैटरियों का निपटान उन्हें आग में डालकर न करें। बैटरी में विस्फोट हो सकता है और उससे ज्वलनशील रसायनों का उत्सर्जन हो सकता है।

बैटरियों का निपटान संघीय या स्थानीय कानूनों के अनुसार करें।

PL141 प्रमाणन चिह्नांकन

COUNTRIES	Certification Marking Requirements
EAEU (RUSSIA, BELORUSSIA, KAZAKHSTAN, ARMENIA, KYRGYZSTAN)	

चित्र 11

g06279687

PL131 रेडियो नोटिस

FCC नोटिस

यह डिवाइस FCC नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित किसी भी व्यवधान को प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।

यह उपकरण परीक्षण से गुजर चुका है और परीक्षण में पाया गया कि यह FCC नियमों के भाग 15 के अनुसार, श्रेणी B के डिजिटल डिवाइस के लिए निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करता है। ये सीमाएँ आवासीय स्थापना के मामले में हानिकारक व्यवधान के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह उपकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसका उपयोग करता है और उसका उत्सर्जन कर सकता है और इसे निर्देशों के अनुसार स्थापित या उपयोग न किए जाने पर, रेडियो संचारों में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि किसी खास स्थापना में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविज़न रिसेप्शन में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न करता है तो इसका पता उपकरण को बंद और फिर चालू करके लगाया जा सकता है और इस स्थिति में उपयोगकर्ता को निम्न में से एक या अधिक उपाय अपनाकर व्यवधान को ठीक करने के प्रोत्साहित किया जाता है:

- एंटीना की दिशा या स्थान बदलना
- उपकरण और रिसीवर के बीच की दूरी बढ़ाएँ
- उपकरण को सर्किट के किसी ऐसे आउटलेट (पावर स्रोत) से कनेक्ट करना, जिससे रिसीवर कनेक्ट नहीं है
- सहायता के लिए विक्रेता या किसी अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन की सलाह लें

Caterpillar की स्पष्ट अनुमति के बिना इस उपकरण में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन अथवा संशोधन करने पर इस उपकरण का उपयोग करने का उपयोगकर्ता का अधिकार समाप्त हो सकता है।

उपयोगकर्ताओं के लिए उद्योग कनाडा नोटिस

यह डिवाइस उद्योग कनाडा लाइसेंस से मुक्त RSS का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित कोई भी व्यवधान स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिए।

उपयोगकर्ताओं को EU नोटिस

इस PL131 की रचना इस प्रकार से की गई है कि इन्हें इनके रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग पर लागू होने वाली आवश्यकताओं का उल्लंघन किए बिना बेल्जियम में संचालित किया जा सकता है।

 चेतावनी

लीथियम बैटरियों के साथ काम करते समय सावधानी बरतना ज़रूरी है।

लीथियम बैटरियों की सर्विस नहीं की जा सकती।

बैटरी में विस्फोट होने पर शारीरिक चोट लग सकती है।

यदि सही बैटरी को बदलकर कोई गलत प्रकार की बैटरी लगाई जाती है, तो सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे में विस्फोट का जोखिम रहता है।

बैटरी या बैटरियों का निपटान उन्हें आग में डालकर न करें। बैटरी में विस्फोट हो सकता है और उससे ज्वलनशील रसायनों का उत्सर्जन हो सकता है।

बैटरियों का निपटान संघीय या स्थानीय कानूनों के अनुसार करें।

PL161 रेडियो नोटिस**FCC नोटिस**

यह डिवाइस FCC नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित किसी भी व्यवधान को प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।

यह उपकरण परीक्षण से गुजर चुका है और परीक्षण में पाया गया कि यह FCC नियमों के भाग 15 के अनुसार, श्रेणी B के डिजिटल डिवाइस के लिए निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करता है। ये सीमाएँ आवासीय स्थापना के मामले में हानिकारक व्यवधान के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह उपकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसका उपयोग करता है और उसका उत्सर्जन कर सकता है और इसे निर्देशों के अनुसार स्थापित या उपयोग न किए जाने पर, रेडियो संचारों में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि किसी खास स्थापना में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविज़न रिसेप्शन में हानिकारक व्यवधान उत्पन्न करता है तो इसका पता उपकरण को बंद और फिर चालू करके लगाया जा सकता है और इस स्थिति में उपयोगकर्ता को निम्न में से एक या अधिक उपाय अपनाकर व्यवधान को ठीक करने के प्रोत्साहित किया जाता है:

- एंटीना की दिशा या स्थान बदलना
- उपकरण और रिसीवर के बीच की दूरी बढ़ाएँ
- उपकरण को सर्किट के किसी ऐसे आउटलेट (पावर स्रोत) से कनेक्ट करना, जिससे रिसीवर कनेक्ट नहीं है
- सहायता के लिए विक्रेता या किसी अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन की सलाह लें

Caterpillar की स्पष्ट अनुमति के बिना इस उपकरण में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन अथवा संशोधन करने पर इस उपकरण का उपयोग करने का उपयोगकर्ता का अधिकार समाप्त हो सकता है।

उपयोगकर्ताओं के लिए उद्योग कनाडा नोटिस

यह डिवाइस उद्योग कनाडा लाइसेंस से मुक्त RSS का अनुपालन करता है। संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

- इस डिवाइस के कारण हानिकारक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए
- यह डिवाइस अवांछित संचालन का कारण बन सकने वाले व्यवधान सहित कोई भी व्यवधान स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिए।

⚠ चेतावनी

लीथियम बैटरियों के साथ काम करते समय सावधानी बरतना ज़रूरी है।

लीथियम बैटरियों की सर्विस नहीं की जा सकती।

बैटरी में विस्फोट होने पर शारीरिक चोट लग सकती है।

यदि सही बैटरी को बदलकर कोई गलत प्रकार की बैटरी लगाई जाती है, तो सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे में विस्फोट का जोखिम रहता है।

बैटरी या बैटरियों का निपटान उन्हें आग में डालकर न करें। बैटरी में विस्फोट हो सकता है और उससे ज्वलनशील रसायनों का उत्सर्जन हो सकता है।

बैटरियों का निपटान संघीय या स्थानीय कानूनों के अनुसार करें।

उपयोगकर्ताओं को EU नोटिस

इस PL161 की रचना इस प्रकार से की गई है कि इन्हें इनके रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग पर लागू होने वाली आवश्यकताओं का उल्लंघन किए बिना बेल्जियम में संचालित किया जा सकता है।

PL161 प्रमाणन चिह्नांकन

COUNTRIES	Labeling Requirements
AUSTRALIA	 E401
CHINA	CMIIT ID 2017DJ4992
EAEU (RUSSIA, BELORUSSIA, KAZAKHSTAN, ARMENIA, KYRGYZSTAN)	
JAPAN	 R 011- 345678
MEXICO	 
NEW ZEALAND	 E401
QATAR	ictQATAR Type Approval reg. No: CRA/SA/2017R-6432
SINGAPORE	DA106210
SOUTH AFRICA	
THAILAND	"This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement"
UKRAINE	 U.A.TR.028
UNITED ARAB EMIRATES	TRA REGISTERED No: ER57063/17 DEALER No: DA0130583/14

PLE601 नेटवर्क प्रबंधक नोटिस

चेतावनी

लीथियम बैटरियों के साथ काम करते समय सावधानी बरतना ज़रूरी है।

लीथियम बैटरियों की सर्विस नहीं की जा सकती।

बैटरी में विस्फोट होने पर शारीरिक चोट लग सकती है।

यदि सही बैटरी को बदलकर कोई गलत प्रकार की बैटरी लगाई जाती है, तो सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे में विस्फोट का जोखिम रहता है।

बैटरी या बैटरियों का निपटान उन्हें आग में डालकर न करें। बैटरी में विस्फोट हो सकता है और उससे ज्वलनशील रसायनों का उत्सर्जन हो सकता है।

बैटरियों का निपटान संघीय या स्थानीय कानूनों के अनुसार करें।

PLE601 प्रमाणन चिह्नांकन

COUNTRIES	Certification Marking Requirements
EAEU (RUSSIA, BELORUSSIA, KAZAKHSTAN, ARMENIA, KYRGYZSTAN)	

अनुकूलता घोषणा (PL161)

SMCS कोड: 7606

तालिका 1

CATERPILLAR®
EU द्वारा अनुरूपता की घोषणा

इस अनुरूपता की घोषणा को पूरी तरह से निर्माता के उत्तरदायित्व के अंतर्गत जारी किया जाता है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जो कि विनिर्माता का प्रतिनिधित्व कर रहा है:

CATERPILLAR INC
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
USA

एतद् द्वारा घोषणा करता है कि यह उत्पाद, जो कि इस वर्णन का विषय है:

Product Link PL161 टेलीमेटिक्स डिवाइस

ब्रांड: Caterpillar

मॉडल: PL161

एंटीना पुर्जा नंबर: आंतरिक

पुर्जा नंबर: 503-2958

प्रासंगिक संघीय सुसंगतता कानून के अनुरूप है:

निदेश 2014/53/EU

निदेश 2011/65/EU

निदेश 2014/30/EU

अनुरूपता निम्नलिखित दस्तावेजों की लागू आवश्यकताओं के अनुपालन द्वारा दर्शायी जाती है:

अनुरूपता आकलन प्रक्रिया: ☒ X ☐ पूरक अंश II, ☐ पूरक अंश III, ☐ पूरक अंश IV

2014/53/EU: RED

LVD (अनुभाग 3.1क):

EN60950-1:2006 + A12:2011 + A2:2013

EMC (अनुभाग 3.1ख):

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 301 489-17 V3.2.0

RF (अनुभाग 3.2)

EN 300 328 V2.1.1

2011/65/EU: RoHS

EN 50581:2012

2014/30/EU EMC

EN 13309:2010

Signature:



Name: Michael Caruthers

Title: Engineering Manager

Place: Peoria, IL

Date: 15oct2018

अनुकूलता घोषणा (PL240)

SMCS कोड: 7606

तालिका 2

CATERPILLAR®
EU द्वारा अनुरूपता की घोषणा

इस अनुरूपता की घोषणा को पूरी तरह से निर्माता के उत्तरदायित्व के अंतर्गत जारी किया जाता है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जो कि विनिर्माता का प्रतिनिधित्व कर रहा है:

CATERPILLAR INC
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
USA

एतद् द्वारा घोषणा करता है कि यह उत्पाद, जो कि इस वर्णन का विषय है:

Product Link, PL240, सेल्युलर रेडियो टेलीमेटिक्स डिवाइस

ब्रांड: Caterpillar

मॉडल: PL240

एंटीना पुर्जा नंबर: आंतरिक

पुर्जा नंबर: 505-6727

प्रासंगिक संघीय सुसंगतता कानून के अनुरूप है:

निदेश 2014/53/EU

निदेश 2011/65/EU

अनुरूपता निम्नलिखित दस्तावेजों की लागू आवश्यकताओं के अनुपालन द्वारा दर्शायी जाती है:

अनुरूपता आकलन प्रक्रिया: _____ पूरक अंश II, ___X___ पूरक अंश III, _____ पूरक अंश IV

2014/53/EU:

LVD (अनुभाग 3.1क):

EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
A12:2011 + A2:2013
EN 62311:2008

EMC (अनुभाग 3.1ख):

EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-19 V2.1.0

EN 301 489-52 V1.1.0

RF (अनुभाग 3.2)

EN 301 511 V12.1.10

EN 301 908-1 V11.1.1

EN 301 908-2 V11.1.1

EN 303 413 V1.1.0

EN 50581:2012

2011/65/EU:

RoHS

अधिसूचित बॉडी नाम: TUV SUD BABT

अधिसूचित बॉडी संख्या: 0168

परीक्षण प्रमाणपत्र नंबर: BABT-RED000350 i01.01

Signature:



Name: Michael Caruthers

Title: Engineering Manager

Place: Peoria, IL

Date: 15Oct2018

अनुकूलता घोषणा (PL241)

SMCS कोड: 7606

तालिका 3

CATERPILLAR®
EU द्वारा अनुरूपता की घोषणा

इस अनुरूपता की घोषणा को पूरी तरह से निर्माता के उत्तरदायित्व के अंतर्गत जारी किया जाता है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जो कि विनिर्माता का प्रतिनिधित्व कर रहा है:

CATERPILLAR INC
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
USA

एतद् द्वारा घोषणा करता है कि यह उत्पाद, जो कि इस वर्णन का विषय है:

Product Link, PL241, सेल्युलर रेडियो टेलीमेटिक्स डिवाइस,

ब्रांड: Caterpillar

मॉडल: PL241

भाग संख्या: 444-9619

एंटीना भाग संख्या: 443-8463,

443-8462, 443-8460

प्रासंगिक संघीय सुसंगतता कानून के अनुरूप है:

निर्देश 2014/53/EU

निर्देश 2011/65/EU

अनुरूपता निम्नलिखित दस्तावेजों की लागू आवश्यकताओं के अनुपालन द्वारा दर्शायी जाती है:

अनुरूपता आकलन प्रक्रिया: ___X___ पूरक अंश II, _____ पूरक अंश III, _____ पूरक अंश IV

2014/53/EU:

LVD (अनुभाग 3.1क):

EN60950-1:2006 + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 +
A2:2013
EN 62311:2008

EMC (अनुभाग 3.1ख):

EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-19 V2.1.0
EN 301 489-52 V1.1.0

RF (अनुभाग 3.2)

EN 301 511 V12.5.1
EN 301 908-1 V11.1.1
EN 301 908-2 V11.1.1
EN 300 440 V2.1.1

2011/65/EU:

RoHS

EN 50581:2012

Signature:

Michael Caruthers

Name:

Michael Caruthers

Title:

Engineering Manager-3

Place:

Peoria, IL

Date:

29 Aug 2017

अनुकूलता घोषणा (PL542)

SMCS कोड: 7606

तालिका 4

CATERPILLAR®
EU द्वारा अनुरूपता की घोषणा

इस अनुरूपता की घोषणा को पूरी तरह से निर्माता के उत्तरदायित्व के अंतर्गत जारी किया जाता है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जो कि विनिर्माता का प्रतिनिधित्व कर रहा है:

CATERPILLAR INC
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
USA

एतद् द्वारा घोषणा करता है कि यह उत्पाद, जो कि इस वर्णन का विषय है:

Product Link PL542, टेलीमेटिक्स डिवाइस

ब्रांड: Caterpillar

मॉडल: PL542

एंटीना पुर्जा नंबर: आंतरिक

पुर्जा नंबर: 515-7080

प्रासंगिक संघीय सुसंगतता कानून के अनुरूप है:

निदेश 2014/53/EU

निदेश 2011/65/EU

निदेश 2014/30/EU

अनुरूपता निम्नलिखित दस्तावेजों की लागू आवश्यकताओं के अनुपालन द्वारा दर्शायी जाती है:

अनुरूपता आकलन प्रक्रिया: ___X___ पूरक अंश II, _____ पूरक अंश III, _____ पूरक अंश IV

2014/53/EU:

LVD (अनुभाग 3.1क):

EN60950-1:2006 (दूसरा संस्करण)+ Am12:2011 + Am: 2:2013
EN62311:2008

EN 301 489-1 V2.1.1

EMC (अनुभाग 3.1ख)

EN 301 489-17 V3.2.0

EN 301 489-52 V1.1.0

RF (अनुभाग 3.2)

EN 300 328 V2.1.1

EN 300 440-2 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V11.1.1

EN 301 908-2 V11.1.1

2011/65/EU:

RoHS

EN 50581:2012

2014/30/EU

EMC

EN 13309:2010

Signature: *Michael Caruthers*

Name: *Michael Caruthers*

Place: *Mossville, IL*

Title: *Engineering Manager-3*

Date: *29 June 2017*

अनुकूलता घोषणा (PL631)

SMCS कोड: 7606

तालिका 5

CATERPILLAR®
EU द्वारा अनुरूपता की घोषणा

इस अनुरूपता की घोषणा को पूरी तरह से निर्माता के उत्तरदायित्व के अंतर्गत जारी किया जाता है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जो कि विनिर्माता का प्रतिनिधित्व कर रहा है:

CATERPILLAR INC
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
USA

एतद् द्वारा घोषणा करता है कि यह उत्पाद, जो कि इस वर्णन का विषय है:

Product Link, PL631, सेल्युलर रेडियो टेलीमेटिक्स डिवाइस

ब्रांड: Caterpillar

मॉडल: PL631

भाग संख्या: 442-7199

एंटीना भाग संख्या: 443-8463,

443-8462

प्रासंगिक संघीय सुसंगतता कानून के अनुरूप है:

निदेश 2014/53/EU

निदेश 2011/65/EU

अनुरूपता निम्नलिखित दस्तावेजों की लागू आवश्यकताओं के अनुपालन द्वारा दर्शायी जाती है:

अनुरूपता आकलन प्रक्रिया: _____ पूरक अंश II, ☒ पूरक अंश III, _____ पूरक अंश IV

2014/53/EU:

LVD (अनुभाग 3.1क):

EN60950-1:2006 + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 +
A2:2013
EN 62311:2008

EMC (अनुभाग 3.1ख):

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 301 489-19 V2.1.0

EN 301 489-20 V2.1.0

RF (अनुभाग 3.2)

EN 301 441 V2.1.1

EN 303 413 V1.1.1

2011/65/EU:

RoHS

EN 50581:2012

अधिसूचित बॉडी नाम: TUV SUD BABT

अधिसूचित बॉडी संख्या: 0168

परीक्षण प्रमाणपत्र नंबर: BABT-RED00351 i02

Signature:



Name: Michael Caruthers

Place: Peoria, IL

Title: Engineering Manager

Date: 23aug2018

अनुकूलता घोषणा (PL641)

SMCS कोड: 7606

तालिका 6

CATERPILLAR®
EU द्वारा अनुरूपता की घोषणा

इस अनुरूपता की घोषणा को पूरी तरह से निर्माता के उत्तरदायित्व के अंतर्गत जारी किया जाता है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जो कि विनिर्माता का प्रतिनिधित्व कर रहा है:

CATERPILLAR INC
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
USA

एतद् द्वारा घोषणा करता है कि यह उत्पाद, जो कि इस वर्णन का विषय है:

Product Link, PL641, सेल्युलर रेडियो टेलीमेटिक्स डिवाइस

ब्रांड: Caterpillar

मॉडल: PL641

भाग संख्या: 440-2104, 440-2105

एंटीना पुर्जा नंबर: 440-2104 आंतरिक एंटीना का उपयोग करता है

एंटीना पुर्जा नंबर: 440-2105 443-8463, 443-8462, और 443-8460 का उपयोग कर सकता है

प्रासंगिक संघीय सुसंगतता कानून के अनुरूप है:

निदेश 2014/53/EU

निदेश 2011/65/EU

अनुरूपता निम्नलिखित दस्तावेजों की लागू आवश्यकताओं के अनुपालन द्वारा दर्शायी जाती है:

अनुरूपता आकलन प्रक्रिया: _____ पूरक अंश II, ___X___ पूरक अंश III, _____ पूरक अंश IV

2014/53/EU:

LVD (अनुभाग 3.1क):

EN60950-1:2006 + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 +
A2:2013
EN 62311:2008

EMC (अनुभाग 3.1ख):

EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-19 V2.1.0

EN 301 489-52 V1.1.0

RF (अनुभाग 3.2)

EN 301 511 V12.1.10

EN 301 908-1 V11.1.1

EN 301 908-2 V11.1.1

EN 303 413 V1.1.0

2011/65/EU:

RoHS

EN 50581:2012

अधिसूचित बॉडी नाम: TUV SUD BABT

अधिसूचित बॉडी संख्या: 0168

परीक्षण प्रमाणपत्र नंबर: BABT-RED000353 i01.01

Signature:

Michael Caruthers

Name: Michael Caruthers

Title: Engineering Manager

Place: Peoria, IL

Date: 15Oct2018

अनुकूलता घोषणा (PL631V2)

SMCS कोड: 7606

तालिका 7

CATERPILLAR®

EU द्वारा अनुरूपता की घोषणा

इस अनुरूपता की घोषणा को पूरी तरह से निर्माता के उत्तरदायित्व के अंतर्गत जारी किया जाता है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जो कि विनिर्माता का प्रतिनिधित्व कर रहा है:

CATERPILLAR INC

100 N.E. Adams Street

Peoria, IL 61629

USA

एतद् द्वारा घोषणा करता है कि यह उत्पाद, जो कि इस वर्णन का विषय है:

Product Link, PL631V2, सेल्युलर रेडियो टेलीमेटिक्स डिवाइस

ब्रांड: Caterpillar

मॉडल: PL631V2

पुर्जा संख्या: 544-1881

पुर्जा संख्या: 443-8463, 443-8462

प्रासंगिक संघीय सुसंगतता कानून के अनुरूप है:

निदेश 2014/53/EU

निदेश 2011/65/EU

अनुरूपता निम्नलिखित दस्तावेजों की लागू आवश्यकताओं के अनुपालन द्वारा दर्शायी जाती है:

अनुरूपता आकलन प्रक्रिया: _____ पूरक अंश II, ___X___ पूरक अंश III, _____ पूरक अंश IV

2014/53/EU:

LVD (अनुभाग 3.1क):

EN60950-1:2006 + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 +
A2:2013
EN 62311:2008

EMC (अनुभाग 3.1ख):

EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-19 V2.1.0
EN 301 489-20 V2.1.0

RF (अनुभाग 3.2)

EN 301 441 V2.1.1
EN 303 413 V1.1.1

2011/65/EU:

RoHS

EN 50581:2012

अधिसूचित बॉडी नाम: TUV SUD BABT

अधिसूचित बॉडी संख्या: 0168

परीक्षण प्रमाणपत्र नंबर: BABT-RED000351 i012

Signature:



Name: Michael Caruthers

Place: Peoria, IL

Title: Engineering Manager

Date: 23aug2018

संचालन अनुभाग

संचालन

i07427503

प्रणाली अवलोकन

SMCS कोड: 7606

ध्यान दें: आपका उपकरण एक Caterpillar Product Link संचार उपकरण से लैस हो सकता है।

Caterpillar Product Link संचार उपकरण, उपकरण से संबंधित सूचना का संचार करने के लिए सेल्युलर और/या सैटेलाइट प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह जानकारी Caterpillar, Cat विक्रेताओं और Caterpillar ग्राहकों को दी जाती है। Caterpillar Product Link संचार डिवाइस में एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) सैटेलाइट रिसीवर शामिल है।

ध्यान दें: Product Link PL161 में जीपीएस रिसीवर शामिल नहीं है।

Caterpillar Product Link संचार उपकरण के ज़रिए उपकरण तथा दूरस्थ उपयोगकर्ता के बीच द्विमागीय संचार करने की क्षमता उपलब्ध होती है। यह दूरस्थ उपयोगकर्ता कोई विक्रेता या ग्राहक हो सकता है।

ध्यान दें: Product Link PL161 द्विमागीय संचार का समर्थन नहीं करता है।

नोट: आंतरिक एंटीना वाले सभी Product Link उपकरण और संबंधित प्रसारण करने वाले एंटीना के साथ आने वाले सभी उपकरण मशीन संचालक से कम से कम 20 सेंमी (7.874 इंच) रहने चाहिए, ताकि आरएफ मानव शरीर सुरक्षा से संबंधित एफसीसी विनियमों का अनुपालन हो सके।

डेटा का प्रसारण

इस उपकरण से संबंधित डेटा, उपकरण की दशा और उपकरण के संचालन से संबंधित सूचना Caterpillar Product Link संचार डिवाइस द्वारा Caterpillar को भेजी जा रही है और इसकी जानकारी ग्राहकों तथा Caterpillar के विक्रेताओं को उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के माध्यम से दी जाती है। डेटा का उपयोग ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने तथा Caterpillar उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। संचार की जाने वाली जानकारी में ये शामिल हो सकते हैं: उपकरण की क्रम संख्या, उपकरण का स्थान तथा संचालनात्मक डेटा, जिसमें परिसीमन रहित रूप से: खराबी के कोड, उत्सर्जन डेटा, ईंधन उपयोग, सर्विस मीटर घंटे, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर संस्करण संख्याएँ तथा स्थापित अनुलग्नक जैसी सूचनाएँ शामिल हो सकती हैं।

Caterpillar और/या Cat विक्रेता इस जानकारी का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। संभावित उपयोगों की निम्नलिखित सूची देखें:

- ग्राहक और/या उपकरण को सेवाएँ प्रदान करना

- Product Link प्रणाली की जाँच या रख-रखाव करना
- उपकरण की दशा और प्रदर्शन की निगरानी करना
- उपकरण का रख-रखाव करने और/या उपकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायता करना
- Caterpillar उत्पादों और सेवाओं का मूल्यांकन या उनमें सुधार करना
- कानूनी आवश्यकताओं तथा न्यायालय के मान्य आदेशों का अनुपालन करना
- मार्केट अनुसंधान करना
- ग्राहक को नए उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करना

Caterpillar संग्रहीत की गई कुछ या समस्त जानकारी Caterpillar से संबद्ध कंपनियों, विक्रेताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ साझा कर सकता है। Caterpillar संग्रहीत की जानकारी को किसी भी अन्य तृतीय पक्ष को न तो बेचेगा, न किराये पर देगा तथा जानकारी को सुरक्षित रखने के हरसंभव प्रयास करेगा। Caterpillar ग्राहक की गोपनीयता को महत्व देता है और उसका सम्मान करता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने स्थानीय Cat विक्रेता से संपर्क करें।

Product Link रेडियो का विस्फोट साइट में संचालन

⚠ चेतावनी

यह उत्पाद एक Cat® Product Link संचार डिवाइस से लैस है। जब विस्फोट कार्यों के लिए विद्युतीय डेटोनेटरों का उपयोग किया जा रहा हो, तब रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइस विस्फोट कार्यों में उपयोग किए जा रहे विद्युतीय डेटोनेटर में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे गंभीर चोट लग सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। Product Link संचार डिवाइस लागू सभी राष्ट्रीय या स्थानीय नियामक आवश्यकताओं के तहत निर्धारित की गई विशिष्ट दूरी के भीतर निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए। नियामक आवश्यकताएँ न होने की स्थिति में, Caterpillar अंतिम प्रयोक्ता को सुझाव देता है कि सुरक्षित संचालन दूरी का निर्धारण करने के लिए वह अपने जोखिम के आकलन का कार्य स्वयं करें।

ध्यान दें: यदि आप Product Link रेडियो के पुराने संस्करण (PL121SR, 522, 523, 420 या 421) का उपयोग कर रहे हैं, तो संचालन और रखरखाव मैनुअल, S9BX8142, "Product Link - 121SR/321SR/420/421/522/523" में उल्लिखित विस्फोट स्थल से संबंधित आवश्यकताएँ देखें।

आवश्यकता होने पर, आपको Caterpillar Product Link संचार उपकरण को अक्षम करने के लिए निम्न पद्धतियाँ अपनाने का सुझाव दिया जाता है:

- Product Link रेडियो को अक्षम करने वाले स्विच को 'बंद' की स्थिति में लाएँ।
- Caterpillar Product Link संचार उपकरण को मुख्य पावर स्रोत से निकाल दें। ऐसा करने के लिए Product Link रेडियो के तार साज़ को निकाल दें।

- PL141 या PL131 को बंद करने के लिए, पावर बटन को दबाएँ अथवा आंतरिक बैटरी को निकाल दें।
- PL161 को बंद नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर PL161 को उपकरण से निकाल दें।
- PL542 के अंदर एक बैटरी है जिसे हाथ से बंद नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर PL542 को उपकरण से निकाल दें।
- PL240B के अंदर एक आंतरिक बैटरी है जिसे हाथ से बंद नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर PL240B को उपकरण से निकाल दें।

ध्यान दें: यदि उपकरण में अक्षम करने का स्विच स्थापित नहीं है और उपकरण का संचालन विस्फोट क्षेत्र के आस-पास किया जाएगा, तो उपकरण पर एक Product Link रेडियो अक्षम करने का स्विच लगाया जा सकता है। इस स्विच के ज़रिए ऑपरेटर उपकरण के नियंत्रण पैनल से Caterpillar Product Link संचार डिवाइस को बंद कर सकेगा। अधिक विवरण और स्थापना संबंधी निर्देशों के लिए विशेष निर्देश, REHS7339, विशेष निर्देश, REHS8850, विशेष निर्देश, SEHS0377 और विशेष निर्देश, REHS9111 देखें।

Caterpillar Product Link संचार उपकरण से संबंधित निम्नलिखित विशिष्टताएँ संबंधित किसी भी खतरे का आकलन करने तथा सभी स्थानीय विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता के लिए प्रदान की गई हैं:

तालिका 8

रेडियो ट्रांसमिटर संबंधी विशिष्टताएँ		
रेडियो मॉडल (अधिकतम)	ट्रांसमिटर आवृत्ति की रेंज	ट्रांसमिटर पावर
PL641 (टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Cat® ब्रांड, मॉडल PL641)	824 MHz-849 MHz	0.5W सामान्य, 2W अधिकतम
	880 MHz-915 MHz	
	1710 MHz-1755 MHz	
	1850 MHz-1910 MHz	
	1920 MHz-1980 MHz	
	2110MHz-2170 MHz	
PL631 (टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Cat® ब्रांड, मॉडल PL631)	1616 MHz-1626.5 MHz	5.1Wmax
PL631V2 (टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Cat® ब्रांड, मॉडल PL631V2)	1616 MHz-1626.5 MHz	5.1Wmax

(जारी)

(तालिका 8, जारी)

PL542 (सेल्युलर संचार पर आधारित निर्माण साधन के लिए टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Product Link Cat® ब्रांड, मॉडल PL542)	824 MHz-849 MHz	0.5W सामान्य, 2W अधिकतम
	880 MHz-915 MHz	
	1710 MHz-1755 MHz	
	1850 MHz-1910 MHz	
	1920 MHz-1980 MHz	
	2110 MHz - 2170 MHz	
PL240 (सेल्युलर पर आधारित टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Product Link Cat® ब्रांड, मॉडल PL240)	824 MHz-849 MHz	0.5W सामान्य, 2W अधिकतम
	880 MHz-915 MHz	
	1710 MHz-1755 MHz	
	1850 MHz-1910 MHz	
	1920 MHz-1980 MHz	
	2110 MHz - 2170 MHz	
PL241 (सेल्युलर पर आधारित टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Product Link Cat® ब्रांड, मॉडल PL241)	824 MHz-849 MHz	0.5W सामान्य, 2W अधिकतम
	880 MHz-915 MHz	
	1710 MHz-1755 MHz	
	1850 MHz-1910 MHz	
	1920 MHz-1980 MHz	
	2110 MHz - 2170 MHz	
PL141 (सेल्युलर लोकेशन सेंसर ब्रांड Caterpillar मॉडल PL141)	824 MHz-849 MHz	0.5W सामान्य, 2W अधिकतम
	880 MHz-915 MHz	
	1710 MHz-1755 MHz	
	1850 MHz-1910 MHz	
	1920 MHz-1980 MHz	
	2110 MHz - 2170 MHz	
PL131 (सैटेलाइट लोकेशन सेंसर ब्रांड Caterpillar मॉडल PL131)	1616 MHz-1626.5 MHz	1.2W सामान्य, 1.5W अधिकतम
PL161 (ब्लूटूथ ट्रांसमीटर Cat® ब्रांड, मॉडल PL161)	2.4 GHz-2.48 GHz	2.5 mW

तालिका 9

रेडियो ट्रांसमिटर संबंधी विशिष्टताएँ — रूस विशिष्ट		
रेडियो मॉडल और भाग संख्याएँ	ट्रांसमिटर आवृत्ति की रेंज	ट्रांसमिटर पावर का औसत
PL631 (टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Cat® ब्रांड, मॉडल PL631) 467-4162, 463-1177, 455-5564, 442-7199	1621.35 MHz-1626.5 MHz	2.16 dBW

ध्यान दें: केवल PL631 ही एक ऐसी प्रणाली है जो रूस में एक भिन्न आवृत्ति सीमा में संचालित होती है। अन्य सभी प्रणालियाँ तालिका 8 में बताई गई जानकारी के अनुसार संचालित होती हैं।

तालिका 10

Product Link संचालन वोल्टेज और विद्युत प्रवाह		
मॉडल	वोल्टेज सीमा	अधिकतम विद्युत प्रवाह सीमा
PL640 (Product Link 640)	9-32V	500mA - 150mA
PL641 (टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Cat® ब्रांड, मॉडल PL641)	9-32V	750mA - 225mA
PL631 (टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Cat® ब्रांड, मॉडल PL631)	9-32V	1.3A - 2.0A
PL631V2 (टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Cat® ब्रांड, मॉडल PL631V2)	9-32V	1.3A - 2.0A
PL542 (सेल्युलर संचार पर आधारित निर्माण साधन के लिए टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Product Link Cat® ब्रांड, मॉडल PL542)	9-32V	850mA - 225mA
PL240 (सेल्युलर पर आधारित टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Product Link Cat® ब्रांड, मॉडल PL240)	9-32V	250mA - 200mA
PL241 (सेल्युलर पर आधारित टेलीमैटिक रेडियो उपकरण Product Link Cat® ब्रांड, मॉडल PL241)	9-32V	1.5A - 400mA

(जारी)

(तालिका 10, जारी)

PL141 (सेल्युलर लोकेशन सेंसर ब्रांड Caterpillar मॉडल PL141)	3.6V (आंतरिक बैटरी)	2A
PL131 (सैटेलाइट लोकेशन सेंसर ब्रांड Caterpillar मॉडल PL131)	3.6V (आंतरिक बैटरी)	2A
PL161 (ब्लूटूथ ट्रांसमीटर Cat ब्रांड, मॉडल PL161)®	3.6V (आंतरिक बैटरी)	32mA

कोई भी प्रश्न होने पर अपने Cat विक्रेता से संपर्क करें।

Caterpillar Product Link संचार उपकरण की आरंभिक स्थापना से संबंधित जानकारी विशेष निर्देश, REHS7339, विशेष निर्देश, REHS8850, विशेष निर्देश, REHS9111, विशेष निर्देश, SEHS0377, विशेष निर्देश, REHS9757, और विशेष निर्देश M0077632 में उपलब्ध है।

Caterpillar Product Link संचार उपकरण के संचालन, कॉन्फिगरेशन, और समस्या निवारण संबंधी जानकारी प्रणाली संचालन, समस्या निवारण, परीक्षण और समायोजन करना, UENR3697, प्रणाली संचालन, समस्या निवारण, परीक्षण और समायोजन करना, UENR5823, प्रणाली संचालन, समस्या निवारण, परीक्षण और समायोजन करना, UENR5824, प्रणाली संचालन, समस्या निवारण, परीक्षण और समायोजन करना, M0070044 और प्रणाली संचालन, समस्या निवारण, परीक्षण और समायोजन करना, UENR6983 में मिल सकती है।

अनुक्रमणिका

अ

अनुकूलता घोषणा (PL161)	23
अनुकूलता घोषणा (PL240)	24
अनुकूलता घोषणा (PL241)	25
अनुकूलता घोषणा (PL542)	26
अनुकूलता घोषणा (PL631)	27
अनुकूलता घोषणा (PL631V2)	29
अनुकूलता घोषणा (PL641)	28

उ

उत्पाद जानकारी अनुभाग	7
-----------------------------	---

न

नियामक अनुपालन	7
PL131 रेडियो नोटिस	18
PL141 रेडियो नोटिस	17
PL161 प्रमाणन चिह्नांकन	20
PL161 रेडियो नोटिस	19
PL240 रेडियो नोटिस	14
PL241 रेडियो नोटिस	15
PL542 रेडियो नोटिस	11
PL631 / PL631V2 रेडियो नोटिस	8
PL641 रेडियो नोटिस	9
PLE601 नेटवर्क प्रबंधक नोटिस	21
उपयोगकर्ताओं को ईयू नोटिस	20

प

पहचान संबंधी जानकारी	7
प्रणाली अवलोकन	30
Product Link रेडियो के लिए विस्फोट स्थल में संचालन	30
डेटा प्रसारण	30
प्राक्कथन	4
रखरखाव	4
संचालन	4
साहित्य संबंधी जानकारी	4
सुरक्षा	4

म

महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी	2
----------------------------------	---

व

विनिर्माण संबंधी जानकारी	7
उत्पाद जानकारी	7
तकनीकी विफलताओं की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाइयाँ	7
विनिर्माण का दिनांक	7
संग्रहण और परिवहन के नियम और शर्तें	7
विषय तालिका	3

स

संचालन अनुभाग	30
संचालन	30
सामान्य खतरे से संबंधित जानकारी	6
परिचय	6
प्राक्कथन	6
सुरक्षा अनुभाग	5
सुरक्षा संकेत और लेबल	5
अन्य फिल्म	6
सुरक्षा संदेश	5

उत्पाद और विक्रेता जानकारी

ध्यान दें: उत्पाद पहचान प्लेट के स्थानों का पता लगाने के लिए, संचालन और रखरखाव मैनुअल में "उत्पाद पहचान जानकारी" अनुभाग देखें।

वितरण तिथि:_____

उत्पाद सूचना

मॉडल:_____

उत्पाद पहचान संख्या:_____

इंजन की क्रम संख्या:_____

संचारण की क्रम संख्या:_____

जेनरेटर की क्रम संख्या:_____

अनुलग्नक की क्रम संख्याएँ:_____

अनुलग्नक जानकारी:_____

ग्राहक उपकरण संख्या:_____

विक्रेता उपकरण संख्या:_____

विक्रेता जानकारी

नाम: _____ शाखा:_____

पता: _____

	विक्रेता से संपर्क	फ़ोन नंबर	समय
विक्रय:	_____	_____	_____
भाग:	_____	_____	_____
सेवा:	_____	_____	_____

